






Programovatelný vícepásmový zesilovač DSP15-5G

-  Programovatelný pomocí Android a IOS telefonů
-  Automatické upravení signálu na každém filtru (AGC)
-  Napájení pro aktivní antény a předzesilovače
-  SAW filtry odolávající LTE rušení
-  Uchycení na zed' nebo DIN lištu



Vícepásmový zesilovač je nastavitelný pomocí chytrého telefonu (Android a IOS) v přátelském a intuitivním prostředí. Nastavení si můžete uložit i bez připojení na zesilovač.

| MODEL | | DSP15-5G |
|--|------|--|
| Počet vstupů | | 1x FM / 1xDAB/BIII/UHF / 2xUHF |
| Frekvenční rozsah vstupů | MHz | FM (80... 108) BIII (170...230)/ DAB (170... 240) UHF (470... 694) |
| LTE filtr | | LTE 700 |
| Kanálové filtry | | 32 |
| Počet kanálů na filtr | | 1 |
| Komunikační standard | | NFC |
| Rozsah vstupní úrovně | dBuV | FM 35... 90 - BIII/DAB 40... 100 - UHF 45... 90 |
| FM vstupní zesilovač | dB | OFF=0 / ON=+25 |
| BIII/DAB vstupní zesilovač | dB | OFF=0 / ON=+16 |
| UHF vstupní zesilovač | | OFF=0 / ON=+16 |
| BIII/DAB-UHF Auto. reg. úrovně na vstupu | dB | 40dB |
| Selektivita digitálních filtrů | dB | 35 @1MHz |
| FM zesílení | dB | 25 |
| BIII/DAB zesílení | dB | 40 |
| UHF zesílení | dB | 50 |
| Rozsah úrovně na vstupu | dBuV | 85... 105 |
| Náklon | dB | 0... +3 |
| Maximální výstupní úroveň | dBuV | 115 |
| Výstupní úroveň s 6 MUX | dBuV | 105 |
| Útlum odrazu vstup/výstup | dB | >10 |
| Vstupní napájení | | 12V/60mA |
| Napájení po kabelu | V | 230V 50/60Hz |
| Maximální spotřeba | W | 8 |
| Provozní teplota | °C | -15... 40 |
| Rozměry | mm | 135 x 91 x 45 |